

Configuration du protocole standard SIA DC-09 : **les réponses à vos questions**

Quels sont les pré-requis pour la configuration du protocole SIA DC-09 ?

La configuration du protocole SIA DC-09 sur une installation Tyxal+ nécessite :

- L'installation des produits CS 8000 Tyxal+ et CLT 8000 Tyxal+ ayant un **date code supérieur à 21K01**.
- Le téléchargement de la dernière mise à jour logicielle sur le Tydom 2.0.

Le Tydom 2.0 est-il prêt à transmettre en télésurveillance via le protocole SIA DC-09 ?

En sortie d'usine, le Tydom 2.0 n'intègre pas ce nouveau protocole. Avant l'association avec un produit de la gamme Tyxal+ une **mise à jour logicielle est nécessaire** en suivant ces étapes :

1. Reliez le Tydom 2.0 à la box internet avec un câble Ethernet
2. Mettez le produit sous tension et patientez le temps de la mise à jour (2 à 3 minutes maximum)
3. Vérifiez la mise à jour : rendez-vous dans l'appli Tydom, menu *Réglages > A propos*. La *version logiciel Tydom* doit être *02.07.06* ou supérieure.
4. Accédez au paramétrage du protocole SIA DC-09 en suivant les étapes de la notice du Tydom 2.0, disponible sur notre site internet.

Quelle est la procédure dans le cas d'un pack alarme contenant un Tydom 2.0 pré-associé en usine ?

1. Téléchargez la mise à jour logicielle du Tydom 2.0
2. Procédez à une nouvelle association du Tydom 2.0 à partir du clavier tactile CLT 8000 Tyxal+. Rendez-vous dans le menu *Réglages*, puis *Installation > Produits > Ajouter*
3. Paramétrez le protocole SIA DC-09 en suivant les étapes de la notice

Où trouver le date code sur mes produits Tyxal+ ?

Le date code des produits CS 8000 Tyxal+ et CLT 8000 Tyxal+ se trouve à proximité du bloc pile. Il est nécessaire d'ouvrir le produit pour le consulter.

A quoi sert la carte SIM lorsque le Tydom 2.0 est configuré en protocole SIA DC-09 ?

La carte SIM assure la fonction de secours lorsque le lien IP n'est plus fonctionnel (coupure électrique ou ADSL de la box Internet), à savoir :

- Un secours vocal : le transmetteur a toujours la possibilité d'appeler vers des numéros de téléphone renseignés au préalable pour avertir d'une intrusion ou d'un éventuel défaut
- La commande à distance du système d'alarme